

OTTO FN 100 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Donanım Özellikleri

Öge	Fonksiyon	Açıklama
Parmak izi tarayıcı	Parmak izi sensörü	Optik parmak izi sensörü (DEG931 20 pin)
Kimlik kartı	Destekleniyor	
Ekran	2.4" TFT LCD	
Tuş takımı	16 fiziksel tuş	
İletişim yöntemi	Kablolu ağ	(WIFI, P2P, web isteğe bağlı)
USB HOST	Destekleniyor	
Saat (RTC)	Destekleniyor	
Ses çıkışı	Destekleniyor	
Wiegand giriş portu	Destekleniyor	

Öge	Fonksiyon	Açıklama
Wiegand çıkış portu	Destekleniyor	
Yönetici silme tuşu	Destekleniyor	
Yedek batarya girişi	Destekleniyor	
Geçiş kontrol fonksiyonu	Profesyonel geçiş kontrolü	Kapı açma rölesi, zil rölesi, kapı manyetik sensörü, kapı açma butonu, sabotaj butonu, Wiegand giriş/çıkış
Çalışma voltajı	DC 12V	
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ +60°C	
Çalışma nemi (RH)	%20 ~ %80	

Yazılım Özellikleri

Öge	Fonksiyon	Açıklama
Parmak izi kapasitesi	1.000	
Kart kapasitesi	1.000	
Şifre kapasitesi	1.000	
Devam kontrol / Yönetim log kapasitesi	100.000 / 10.000	
Kimlik doğrulama modları		Parmak izi, kart, şifre ve kombinasyonlar
Dil		Çince, İngilizce vb.

Parmak İzi Algoritması

Öge	Fonksiyon	Açıklama
Algoritma sürümü	EBKNFinger V3.0	

Öğ e	Fonksiyon	Açıklama
FAR / FRR	%0.00001 / %0.1	
Eşleşme hızı	< 0.8 saniye (1.000 parmak izi ile)	
Karşılaştırma açısı	360 derece serbest döndürme	
Akıllı güncelleme fonksiyonu	Destekleniyor	
Parmak izi tanıma modu	1:1, 1:N	